USB Parallel Adapter DSub-25w für HP-Drucker

Artikelnummer USB-0520
Länge 1800mm

Produktbeschreibung

Adapterkabel USB an Parallel-Port (IEEE-1284), speziell für HP-Drucker (z.B. HP1100, HP3150), USB-A-Stecker an DSub-25-Buchse (daher Weiterverwendung des parallelen Mini-Centronics-Kabels erforderlich)

Technische Daten

- spezielles Adapterkabel USB zu Parallel
- Kabellänge ca. 1.8m
- für HP-Drucker mit Mini-Centronics-Schnittstelle (siehe Liste)
- 1x USB-A-Stecker (männlich)
- 1x DSub-25-Buchse (hier altes paralleles Druckerkabel einstecken)
- BEACHTE: das alte parallele Druckerkabel muss noch vorhanden sein
- bidirektional
- für Windows 10, 8, 7, VISTA, XP u. Windwos 2000
- Lieferumfang: allein das USB auf DSub-25 Adapterkabel (ohne das zur Erläuterung mit abgebildete HP Parallel-Druckerkabel)
- **BESONDERHEIT: inkl. deutschsprachiger Anleitung für die Installation**

Anwendung

Adaptierung USB auf parallel für HP-Drucker
Das Adapterkabel dient *zum Anschluss eines HP-Druckers* mit paralleler Schnittstelle ((z.B. HP1100, HP3150) an den USB-Port eines PCs. Ältere *HP-Drucker* können somit via USB genutzt werden, auch wenn keine parallele Schnittstelle am PCs vorhanden oder frei ist. Die erforderliche Konverter-Elektronik ist in das Kabel integriert.

Kombination mit altem HP-Druckerkabel
Das USB-Parallel-Adapterkabel ist speziell für HP-Drucker vorgesehen. Bitte beachten Sie: Das alte parallele Druckerkabel mit dem kleinen Mini-Centronics-Stecker wird ergänzend weiter verwendet und mit unserem USB-Adapterkabel verbunden. Das HP Druckerkabel mit Mini-Centronics-36 gehört nicht zum Lieferumfang.

Keine zusätzlichen Treiber erforderlich

Für die Nutzung des Adapterkabel selbst sind unter Windows 10, 8, 7, VISTA, XP oder Windows 2000 keine zusätzlichen Treiber erforderlich. Also reines Plug & Play. Das jeweilig aktuellste Servicepack (SP) sollte verwendet werden. Zusätzlich muss ein Druckertreiber installiert werden.

Windows und HP-Drucker
Für den Einsatz von HP-Druckern unter Windows 10 oder 7 prüfen Sie bitte, welche Druckertreiber über Microsoft oder HP verfügbar sind. In der Liste (weiter unten) sind alle HP-Druckermodelle mit UNTERSTREICHNUNG gekennzeichnet, bei denen die Druckertreiber von Windows 7 selbst zur Verfügung gestellt werden.

WICHTIG! Wählen Sie den Anschluß "USB001 (Virtual printer port for USB)"

In Kombination mit dem Mini-Centronics-Kabel (z.B. HP-Kabel C2945A, C2946A oder kompatibles Kabel mit HP-Cen36) kann der hier angebotene USB-Parallel-Adapter für folgende HP-Drucker verwendet werden:

HP Drucker Baureihe / Modellnummer

HP Business Inkjet - 3000, 3000n, 3000dtn
HP Color LaserJet - 3500, 3500n
HP Color LaserJet - 3700, 3700dn, 3700dtn, 3700n
HP Color LaserJet - 4500, 4500n
HP Color LaserJet - 4550, 4550dn, 4550n
HP Color LaserJet - 4600, 4600dtn, 4600hdn, 4600n
HP Color LaserJet - 4610n
HP Color LaserJet - 4650, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn
HP Color LaserJet - 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n
HP Color LaserJet - 5500, 5500dn, 5500n
HP Color LaserJet - 5550, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn, 5550n
HP Color LaserJet - 8500, 8500dn, 8500n
HP Color LaserJet - 8550, 8550dn, 8550gn, 8550n, 8550mfp
HP Color LaserJet - 9500, 9500gp, 9500hdn, 9500n, 9500mfn
HP DesignJet - 5000, 5000ps, 5000uv
HP DesignJet - 5500, 5500uv, 5500ps, 5500psuv
HP LaserJet - 1100, 1100xi, 1100A (häufigster Einsatz unseres Kabels bei HP1100)
HP LaserJet - 3100, 3100se, 3100xi (nicht VISTA, nicht Windows 7)
HP LaserJet - 3150, 3150se, 3150xi (nicht VISTA, nicht Windows 7)
HP LaserJet - 3200, 3200se, 3200m
HP LaserJet - 6mp, 6p, 6pse, 6pxi
HP LaserJet - 8000, 8000dn, 8000n
HP LaserJet - 8100, 8100dn, 8100mfp, 8100n
HP LaserJet - 8150, 8150mfp
HP LaserJet - 9000, 9000L MFP, 9000mfp
HP LaserJet - 9050, 9050dn, 9050n
HP Mopier - 240, 320
HP Color LaserJet - 4730
HP Color LaserJet - CM4730 MFP
HP Officejet - D125xi, D135, D145, D155xi
HP Officejet - G55, G85, G95 (Nicht kompatibel mit HP Officejet R45)

Canon-BJC-Drucker
Der USB-Parallel-Adapter ist auch ideal für die kleinen Travel-Drucker BJC von Canon. Z.B. funktionieren die Modelle der CANON BJC-50, BJC-70, BJC-80 und BJC-85 (Test XP SP2) einwandfrei. Auch hier müssen Sie das Original-Canon-Druckerkabel mit unserem USB-Parallel-Adapter kombinieren.

Keine Dongle / keine Scanner
Parallele Dongle werden nicht unterstützt. Für den Dongle-Einsatz bei Notebooks empfehlen wir ausschließlich Karten von Quatech (PCMCIA oder CardExpress). Das USB-Parallel-Adapterkabel erlaubt auch keinen Betrieb von parallelen Scannern. Bei Geräten mit mehreren Funktionen wird allein die Funktion Drucken durch das Adapterkabel unterstützt.

Die kleine parallele Schnittstelle der oben aufgeführten HP-Drucker wird auch mit folgenden Fachbegriffen bezeichnet: Mini-Cen-36, Mini-C36, HP-CEN36, HP-Cen-36, HP-C36, half pitch C36 oder IEEE-1284C.

Anleitung für HP-Drucker unter Windows 10

- Geliefertes Adapterkabel mit dem alten parallelen Kabel zusammenstecken und das alte Kabel am Adapterkabel festschrauben.
- Diese Kabelkombination beim PC und beim Drucker einstecken. Beim PC bevorzugt einen USB 2.0 Port wählen (USB 3.0 Port hat Hinweisfarbe Blau, bei USB 2.0 meist Weiss).
- Computer und Drucker anschalten
- Das Adapterkabel (intern mit Elektronik) wird automatisch von Windows erkannt.
- Über die Windows-Suche „Drucker & Scanner" auswählen
- auf „Drucker oder Scanner hinzufügen" klicken
- auf „Der gewünschte Drucker ist nicht aufgelistet" klicken
- "Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen" auswählen
- „Vorhandenen Anschluss verwenden" anklicken und als Anschluss den USB001 (Virtueller Druckerport für USB) wählen. Falls Sie vergessen haben das Adapterkabel einzustecken, erscheint dieser Punkt nicht in der Liste. Weiter anklicken.
- Schritt Druckertreiber installieren: Zunächst links den Hersteller HP anwählen. Dann rechts das Druckermodell wählen. Wenn der Treiber Ihres HP-Druckers nicht in Windows-Liste erscheint, auf Windows-Update klicken und MEHRERE MINUTEN warten. Dies kann wirklich lange dauern, weil hunderte von Treibern heruntergeladen werden. Dann den Treiber Ihres HP-Druckers aus der aktualisierten Liste auswählen.
- Installation fertigstellen und Testseite drucken.

Weitere Bilder