



## USB-Montagekabel B-Buchse anschraubbar auf Mini-B-Stecker 30cm

Art.-Nr **CU-MBM-003**



USB-Montagekabel: USB-B-Buchse (abschraubbar) auf USB-Mini-B-Stecker, Länge: 30cm, doppelt abgeschirmt, twisted pair, für USB 1.1 und USB 2.0 (bis 480 MBit/s)

### Technische Daten

- USB-Montagekabel
- USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel
- Buchse Typ B (anschraubbar)
- Stecker Typ Mini B gerade
- bis 480 MBit/s
- doppelt abgeschirmt mit paarig verdrehten Leitungen
- Adernstärken: 28 AWG/1C und 24 AWG/2C
- UL Kabelmaterial
- RoHS-konform
- Länge 30cm
- Gewicht: 27gr (ohne Verpackung)

### Anwendung

Die hier angebotene Produktlinie von *USB-Montagekabeln* wurde von der Dr. Zellmer GmbH speziell für industrielle Zwecke entwickelt. Die Buchse des Montagekabels (Typ B weiblich) ist *anschraubbar*. Auf der anderen Seite des Kabels befindet sich ein Stecker vom Typ *USB MINI B*. Das UL-2725-Kabelmaterial ist doppelt abgeschirmt (Metallfolie und Geflechschirm) und hat paarig verdrehte Datenleitungen (Adernstärke AWG 28/1P). Die beiden *Schrauben* und eingelassenen *Muttern* sind im Lieferumfang enthalten. Die Schrauben vom Typ UNC4/40 sind vormontiert. Die USB-Buspowerleitungen sind mit AWG 24/2C ausgeführt, also dicker als die Datenleitungen, was der USB-Norm entspricht. Kundenspezifische Sonderfertigungen von USB-Montagekabeln sind ab einer Mindestmenge von 250-500 Stück möglich. Die Lieferzeit beträgt dann ca. 12 Wochen. Das hier angebotene Kabel ist in der Regel ab Lager verfügbar. Bei partsdata sind zudem USB-Montagekabel im Programm, die mittels Boardstecker eine Verbindung zum Pinfeld eines Motherboards ermöglichen, zudem USB-B-Montagekabel mit Micro-B-Stecker oder normal großem B-Stecker. Drei USB-Geschwindigkeiten werden durch das USB-2.0-Montagekabel unterstützt:

- USB 1.1 Low Speed mit 1.5 MBit/s
- USB 1.1 Full Speed mit 12 MBit/s
- USB 2.0 High Speed mit 480 MBit/s

Für SuperSpeed USB 3.0 sind ebenfalls Montagekabel bei uns verfügbar. Die USB3-B-Montagevariante gibt es sowohl mit normal großem USB3-Stecker als auch mit USB3-Micro-Stecker.

### Verfügbare Downloads

- [Datenblatt](#)

